

BLOQUE RETRACTIL TRX 6M20FT

CARACTERÍSTICAS:

- Material de la carcasa: Fabricada en nylon reforzado.
- Material del cable: 7*19 cable de acero inoxidable; 1/5" de diámetro.
- Metal: Mosquetón giratorio de acero.
- Fuerza de detención media: 1350lbs.
- Fuerza máxima de detención: 1800lbs máx.
- Distancia de detención: 42" (1.07m). Cuando esta anclado al anillo dorsal.
- Rango de capacidad de peso en uso incluyendo ropa, herramientas y equipo: 90lbs – 310 lbs.
- Registro de inspección: Una persona autorizada debe inspeccionar al menos cada 5 meses.
- Nuestros bloques retráctiles son clase 1, solo tienen prestación para anclarse arriba del dorsal.
- Incluye pasador o cuerda de llamado.
- Incluye handtransport para fácil traslado.

USOS:

- Detención de caídas para todas las industrias que lo requieran.
- Trabajos en alturas.

EMPAQUE:

- 1 por caja.



CÓDIGO

10214002

CERTIFICACIONES:

- Cumple con los requerimientos de ANSI Z359.14.2021: SRL-Clase 1.
- Cumple con los requerimientos de OSHA 29CFR 1926 (Sub parte M).
- Vida útil: 5 años.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica.

La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO:

- Mantenga una Hoja de Vida de cada equipo para detención de caídas y realice inspecciones y validaciones de operatividad al menos una vez al año.
- Todos los procedimientos de instalación, armado y uso de sistemas retráctiles deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona competente y calificada.
- Familiarícese con los procedimientos de Trabajo en Alturas en su empresa, reciba las capacitaciones correspondientes y practique antes de realizar cualquier tarea. -
- Para la limpieza de las cintas y metales, se recomienda usar una esponja húmeda. Para manchas, utilice jabón suave o neutro, enjuague con agua fría y suspenda para secar. -
- Almacene los equipos en un ambiente limpio, seco y sin exposición directa a la luz solar.
- Guarde las cuerdas o cables con cuidado, evitando que se enreden o suelten bruscamente.
- Verifique que el lugar de almacenamiento esté libre de roedores, sustancias químicas volátiles, corrosión, humo u otros elementos que puedan afectar la integridad del equipo.
- Cuando no esté en uso, almacene el equipo en un lugar protegido del calor, la luz excesiva, la humedad, las sustancias químicas y otros elementos que puedan degradarlo.

RECOMENDACIONES:

- Toda instalación, armado y uso de sistemas retráctiles deben ser supervisados por una persona calificada.
- El uso incorrecto del equipo puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- No suelte la cuerda o cable elongado al guardarlo, ya que la fuerza de retorno podría dañar el pin interior.
- Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión.
- Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto.
- Evite exponer el equipo a sustancias químicas, productos corrosivos, calor excesivo, descargas eléctricas, bordes afilados y superficies abrasivas.
- Nunca utilice productos corrosivos para limpiar los sistemas.
- Asegúrese de que los puntos de anclaje sean rígidos y capaces de soportar una carga mínima.
- Consultar el manual que viene con el producto.
- Suspenda su uso en caso exista caída.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587